Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизельный генератор Atlas Copco QEP S6 50Hz с однофазным током, автоматическим регулятором напряжения, реле контроля изоляции и электропуском (12V)



Портативный генератор Atlas Copco QEP S6 с дизельным двигателем Yanmar L100N мощностью 6.5 кВт и альтернатором мощностью 5,9 кВА (5,3 кВт) для обеспечения однофазным электричеством строительного и промышленного электроинструмента на строительных объектах, а так же бытовых электроприборов. Портативный генератор найдет свое применение не только в строительной отрасли, он пригодится для питания торговых палаток, небольших выставочных стендов, для обеспечения электричеством выездных мероприятий, например, пикника или концерта. При нагрузке в 75 процентов бензиновый двигатель потребляет топливо со скоростью 1.46 литра в час. Таким образом, топливный бак объемом 24 литра израсходуется не менее чем через 16.44 часов непрерывной работы. **Генераторы с индексом S оснащаются встроенным изометром и автоматическим выключателем, благодаря чему сводиться к нулю риск повреждения генератора из-за неправильного использования или перегрузки. Изолированная конструкция значительно снижает уровень шума, что позволяет работать в черте города и вблизи жилых строений, уровень шума на расстоянии 7 метров от генератора не превышает 72 Дб.**

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение, В: | 230 |
| Максимальная мощность, Вт: | 5300 |
| Максимальная мощность, Ва: | 5900 |
| Резервная мощность, Вт: | 4300 |
| Резервная мощность, Ва: | 4800 |
| **Разъемы питания:** | |
| SCHUKO 230V 16A IP54: | 1 |
| 2P+T CEE 230V 16A IP44: | 1 |

| | |
|---|---|
| 2P+T CEE 230V 32A IP44: | 1 |
| **Двигатель:** | |
| Модель: | Yanmar L100N |
| Мощность, кВт: | 6.5 |
| Скорость вращения: | 3000 |
| Пуск: | Элек. 12 В |
| Объем бака, л: | 24 |
| **Автономность/расход топлива:** | |
| При нагрузке 75%: | 16.44 ч (1.46 л/ч) |
| При нагрузке 100%: | 12.37 ч (1.94 л/ч) |
| **Уровень шума:** | |
| Мощность звука, LwA (dB(A)): | 93 |
| Звуковое давление, LpA (dB(A) на расстоянии 7 м): | 67 |
| **Габариты и вес:** | |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 990x602x826 |
| Вес, кг: | 186 |

## Особенности генератора Atlas Copco QEP S6

Автоматический выключатель. Подъемная проушина. Вольтметр, счетчик часов и реле контроля изоляции. Большой топливный бак. Электрический пуск 12 В. Звукопоглощающий кожух. Защита по уровню масла. Низкий уровень шума (нормы CE). Автоматический регулятор напряжения (AVR). Зарядчик АКБ (не для всех). Розетки и выключатель. **Колесный комплект по заказу.**

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**